

# E4500 400V 50HZ

## ENERGIA ESSENZIALE



Modello con alimentazione Diesel sviluppato da Pramac per garantire un alto livello di qualità e prestazioni ad un prezzo interessante.

Generatore ideale per applicazioni intense, caratterizzato da una robusta struttura con telaio tubolare portante che ne semplifica sia l'utilizzo che le operazioni di manutenzione.

Lo strumento essenziale per soddisfare le applicazioni professionali.

### Erogazione

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400/230
Fattore di potenza	cos $\phi$	0.8
Fasi		3

### Potenza

Potenza in Emergenza ESP	kVA	4.7
Potenza in Emergenza ESP	kW	3.7
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	4.0
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	3.2

### Potenza monofase

Potenza nominale massima monofase	kVA	3.1
Potenza nominale in servizio continuo monofase COP	kVA	2.3

Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

## Motore

Marca Motore	Yanmar	
Modello	L70N Recoil	
Sistema di raffreddamento	Aria	
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	320
Aspirazione	Naturale	
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità	Meccanico	
Carburante	Diesel	
Capacità carter olio	l	1.1
Sistema di avviamento	A Strappo	



## Alternatore

Tipo	Con spazzole	
Classe	H	
Protezione IP	23	
Poli	2	
Frequenza	Hz	50
Variazione tensione	%	6
Sistema di regolazione della tensione	Compound	

## Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	760
Larghezza	(W) mm	540
Altezza	(H) mm	560
Peso (a secco)	Kg	70
Capacità serbatoio carburante	l	3.5

## Autonomia

Consumo Carburante al 75% del carico	l/h	1.15
Consumo Carburante al 100% del carico	l/h	1.24
Autonomia al 75% del carico	h	3.04
Autonomia al 100% del carico	h	2.82

## QUADRO DI CONTROLLO

### COMMANDI:

- Leva controllo Start - Stop
- Leva decompressione
- Accensione: Autoavvolgente A Strappo
- Rubinetto Carburante

### PROTEZIONI STANDARD:

- Protezione termica



### PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1

## ACCESSORI

### KIT DI TRASPORTO

- Versione base con maniglie fisse
- Versione con maniglie pieghevoli

