

MES8000 230V 50HZ

ENERGIA SEMPLICE E AFFIDABILE



Generatore semplice e professionale. Pramac ha progettato questo generatore per garantire un alto livello di prestazioni ad un prezzo interessante. Generatore potente e forte, di facile manutenzione, sarà presto indispensabile per tutte le vostre attività.

Erogazione

Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Fattore di potenza	cos φ	0.9
Fasi		1

Potenza

Potenza in Emergenza ESP	kVA	7.2
Potenza in Emergenza ESP	kW	6.4
Potenza nominale in servizio continuo COP	kVA	6.0
Potenza nominale in servizio continuo COP	kW	5.5

Definizione della potenza (Standard ISO8528)

ESP – Alimentazione di emergenza in standby: Identifica la potenza meccanica disponibile che un motore endotermico, alimentando un carico variabile, può fornire alle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, in caso di interruzione della corrente elettrica o in condizioni di test, per un numero massimo di 200 ore di funzionamento all'anno. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della ESP.

COP - Continuous Power: Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.

Motore

Marca Motore	Honda	
Modello	GX390 Recoil	
Sistema di raffreddamento	Aria	
Cilindrata	cm ³	389
Aspirazione	Naturale	
Numero giri motore	rpm	3000
Regolatore di velocità	Meccanico	
Carburante	Benzina	
Capacità carter olio	I	1.1
Sistema di avviamento	A Strappo	



Alternatore

Tipo	Senza Spazzole	
Classe	H	
Protezione IP	23	
Poli	2	
Frequenza	Hz	50
Sistema di regolazione della tensione	A Condensatore	

Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	750
Larghezza	(W) mm	543
Altezza	(H) mm	520
Peso (a secco)	Kg	72
Capacità serbatoio carburante	I	6.1

Autonomia

Consumo Carburante al 75% del carico	l/h	2.14
Consumo Carburante al 100% del carico	l/h	2.87
Autonomia al 75% del carico	h	2.85
Autonomia al 100% del carico	h	2.13

QUADRO DI CONTROLLO

COMMANDI:


- Interruttore: OFF - ON
- Accensione: Autoavvolgente A Strappo
- Rubinetto Benzina

PROTEZIONI STANDARD:

- Protezione termica
- Oil Guard (basso livello olio)

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1



SUPPLEMENTI QUADRO CONTROLLO (Disponibili solo all'origine)

DPP + HM

Extra Protezioni/Dotazioni:

- Protezione differenziale 30mA
- Magnetotermico
- Conta ore



ACCESSORI

KIT DI TRASPORTO

- Versione base con maniglie fisse
- Versione con maniglie pieghevoli

